



COMPILAZIONE REGOLAMENTO DI ESERCIZIO

Inverter SANTERNO serie SUNWAY™ SI



La seguente tabella ha lo scopo di fornire informazioni utili in fase di compilazione del regolamento di esercizio

Modello inverter	Icc	DDI				SPI	N° poli	Potenza nominale AC	Tensione nominale	Corrente nominale @ 230 V _{AC}	Cosφ	
	A	Marca	Modello	Tipo	CEI-EN	FW version		W	V _{AC}	A	Nominale	Range
SUNWAY SI-0.7K-S1	15	Zettler electronics	AZSR131	Relè	EN 61810-1	2.068	1P+N	700	230	3,1	1	0,8 cap./ind.
SUNWAY SI-1K-S1	15	Zettler electronics	AZSR131	Relè	EN 61810-1	2.068	1P+N	1000	230	4,4	1	0,8 cap./ind.
SUNWAY SI-1.5K-S1	15	Zettler electronics	AZSR131	Relè	EN 61810-1	2.068	1P+N	1500	230	6,6	1	0,8 cap./ind.
SUNWAY SI-2K-S1	15	Zettler electronics	AZSR131	Relè	EN 61810-1	2.068	1P+N	2000	230	8,7	1	0,8 cap./ind.
SUNWAY SI-2.5K-S1	15	Zettler electronics	AZSR131	Relè	EN 61810-1	2.068	1P+N	2500	230	10,9	1	0,8 cap./ind.
SUNWAY SI-3K-S1	15	Zettler electronics	AZSR131	Relè	EN 61810-1	2.068	1P+N	3000	230	13,1	1	0,8 cap./ind.
SUNWAY SI-3K-S2	15/15	Zettler electronics	AZSR131	Relè	EN 61810-1	2.068	1P+N	3000	230	13,1	1	0,8 cap./ind.
SUNWAY SI-3.6K-S2	15/15	Zettler electronics	AZSR131	Relè	EN 61810-1	2.068	1P+N	3680	230	16	1	0,8 cap./ind.
SUNWAY SI-4K-S2	15/15	Zettler electronics	AZSR131	Relè	EN 61810-1	2.068	1P+N	4000	230	17,4	1	0,8 cap./ind.
SUNWAY SI-5K-S2	15/15	Zettler electronics	AZSR131	Relè	EN 61810-1	2.068	1P+N	5000	230	21,8	1	0,8 cap./ind.
SUNWAY SI-6K-S2	15/15	Zettler electronics	AZSR131	Relè	EN 61810-1	2.068	1P+N	6000	230	26,1	1	0,8 cap./ind.
SUNWAY SI-7K-S2	15/15	Zettler electronics	AZSR131	Relè	EN 61810-1	2.068	1P+N	7000	230	30,5	1	0,8 cap./ind.
SUNWAY SI-8K-S2	15/15	Zettler electronics	AZSR131	Relè	EN 61810-1	2.068	1P+N	8000	230	34,8	1	0,8 cap./ind.